

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.74

## EDIZI Due colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.61.74

**E-NR:** 648 292 670

**EAN:** 7611386008820

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattivo - Con LED blu 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogeni:** Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm

**altezza dell'apparecchio:** 74 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 920-40000.F.SL.61  
F - bianco 378 341 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 985.FX.54.61  
283 901 000

**Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.74**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10  
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30  
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40  
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70  
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80  
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BSE.74  
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 920-40000.F.SL.61  
F - bianco 378 341 000

**Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.74**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000