

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet



Farbe:

weiss

Bauart:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.61.74

E-NR: 648 292 670

EAN: 7611386008820

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Blau 1,0 mA - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61
378 341 000






Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss

985.FX.54.61
283 901 000

Datenblatt: 40300.RC.FX.54.61.74

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61 283 905 000
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Rot, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Blau, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Grün, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator...	40300.RC.BSE.74 548 296 770
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61 283 905 000



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61

Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000