

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet



**Farbe:**

weiss

**Bauart:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.61.84

**E-NR:** 648 292 660

**EAN:** 7611386036328

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Grün 1,0 mA - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	74 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	74 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.SL.61  
378 341 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss

985.FX.54.61  
283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss  
901.FX.54.61  
283 905 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Weiss, 1,0 mA  
660.230V.LED.10  
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Gelb, 1,0 mA  
660.230V.LED.30  
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Rot, 1,0 mA  
660.230V.LED.40  
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Blau, 1,0 mA  
660.230V.LED.70  
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Grün, 1,0 mA  
660.230V.LED.80  
209 990 660

**Zerlegung:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator...	40300.RC.BSE.84 548 296 760
--	--------------------------------



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-40000.F.SL.61 378 341 000
--	----------------------------------



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000