

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

weiss

**Bauart:**

GMI.A

G.A

GX.54.A

**Feller-NR:** 40300.RC.G.A.61.84

**E-NR:** 348 496 000

**EAN:** 7613175516462

EDIZIO.liv - Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -  
 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen  
 Transformator - Nicht geeignet für konventionelle  
 Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W  
 ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Grün 1,0 mA -  
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm -  
 G.A - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Montageart:</b>	Einbauinstallation
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	60 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	60 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	37 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40  
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70  
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80  
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator...	40300.RC.BAE.84 348 496 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-40000.G.A.SL.61 388 163 000
--	------------------------------------