

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☒ QX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.QX.54.A.60

E-NR: 348 341 150

EAN: 7613175471594

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50
Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
elektronischen Transformator - Nicht geeignet für
konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A -
schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

57 mm

Lastart:

kapazitive Last

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...

920-40000.Q.A.60
388 162 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...

920-40000.Q.A.60
388 162 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	
	Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40300.RC.BAE
	- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - 20-300 W o...	348 346 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer	920-40000.Q.A.60
	- Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...	388 162 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate	901.QX.54.A.60
	- Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 200 150
	STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	