

## Scheda dati: 40420.RLC.BAE.34

### Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore universale rotativo Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

**colore:**

 incolore

**Esecuzione:**

 BAE

 BAM



**Feller-NR:** 40420.RLC.BAE.34

**E-NR:** 348 516 790

**EAN:** 7613175471655

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED giallo 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - BAE - incolore - IP20

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 58 mm

**altezza dell'apparecchio:** 52 mm

**profondità dell'apparecchio:** 37 mm

**tipo di carico:** universale

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo -  
LED 230 V bianco, 1,0 mA

660.230V.LED.10  
209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo -  
LED 230 V giallo, 1,0 mA

660.230V.LED.30  
209 990 680

## Scheda dati: 40420.RLC.BAE.34



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40  
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70  
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80  
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                                                          | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz                                           | 40420.RLC.BAE    |
| - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori ... | 348 356 790      |



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30  
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680