


EDIZIOdue colore


Universal-Drehdimmer


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau
Bauart:
 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 40420.RLC.FX.54.35**E-NR:** 648 252 010**EAN:** 7611386307589

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

74 mm

Gerätehöhe:

74 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - crema

920-40000.F.35
378 340 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.54 - crema

985.FX.54.35
283 901 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle und elektronische
Transformatoren ...

40420.RLC.BSE

548 256 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - crema

920-40000.F.35

378 340 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010