

EDIZIOdue colore

Regolatore rotativo 1-10 V



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40600.1-10V.FX.54.57

E-NR: 648 282 890

EAN: 7611386458311

Regolatore rotativo 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade fluorescenti con EVG - Luminosità minima e massima regolabile - Circuito d'inversione non possibile - Mass. 10 AE (1-fiamma 36 W) - Altezza 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: alimentatore elettronico 1-10 V

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-40000.F.57
378 340 890



Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo 40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Scheda dati: 40600.1-10V.FX.54.57



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
283 901 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Regolatore rotativo 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz -
Per lampade fluorescenti con EVG - Luminosità
minima e massima regolabile - BSE - i...

40600.1-10V.BSE
548 286 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57
283 905 890



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza telaio di
copertura - F - coffee

920-40000.F.57
378 340 890