

EDIZIOdue colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 40600.RC.FMI.60

E-NR: 548 270 950

EAN: 7611386125435

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito
 d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo -
 Profondità 29 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 88 mm

altezza dell'apparecchio: 88 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Con
 telaio di copertura - Per variatori non illuminato
 - FMI - nero

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.60
 378 342 950



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza telaio di
 copertura - F - nero

920-40000.F.60
 378 340 950

Scheda dati: 40600.RC.FMI.60



Telaio di copertura EDIZIO due colore - Con 2911.FMI.60
ritaglio unitario EDIZIO due - 88 x 88 mm - nero 334 911 950



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -	40600.RC.BSM
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad	548 273 790
incandescenza e lampade alogene a bassa	
tensione - 2...	



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con	920-40000.FMI.60
telaio di copertura - Per variatori non illuminato	378 342 950
- FMI - nero	