

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40600.RC.FX.54.35

E-NR: 648 272 010

EAN: 7611386219813

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transformator - Nicht geeignet für konventionelle
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W
ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm -
FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

74 mm

Gerätehöhe:

74 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

kapazitive Last

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - crema

920-40000.F.35
378 340 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.54 - crema

985.FX.54.35
283 901 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RC.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 276 790
20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - crema

920-40000.F.35

378 340 010