

EDIZIO due colore

Variateur rotatif par interruption de phase



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40600.RC.FX.54.61

E-NR: 648 272 000

EAN: 7611386199429

Variateur rotatif par interruption de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif - Hauteur 66 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 74 mm

hauteur d'appareil: 74 mm

profondeur d'appareil: 29 mm

type de charge: charge capacitive

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
recouvrement - F - blanc

920-40000.F.61
378 340 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

985.FX.54.61
283 901 000

Fiche technique: 40600.RC.FX.54.61



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Variateur rotatif par interruption de phase - 230
V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et
lampes halogènes BT - 20-600 W ohmique,...

40600.RC.BSE

548 276 790



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
recouvrement - F - blanc

920-40000.F.61

378 340 000