

EDIZIO due colore

Variateur rotatif par interruption de phase



couleur:

☐ crema☐ coffee☐ noir☐ blanc☐ gris clair☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F☐ FMI☐ FX.54**Feller-NR:** 40600.RC.FX.54.65**E-NR:** 648 272 030**EAN:** 7611386205182

Variateur rotatif par interruption de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif - Hauteur 66 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent**assemblage:** élément de base avec boîtier complet**sans halogène:** Oui**qualité du matériau:** matière thermoplastique**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**largeur d'appareil:** 74 mm**hauteur d'appareil:** 74 mm**profondeur d'appareil:** 29 mm**type de charge:** charge capacitive**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation avec vis**entrée de poste secondaire:** Non**résistance aux chocs:** -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
recouvrement - F - gris clair

920-40000.F.65
378 340 030



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair

985.FX.54.65
283 901 030

Fiche technique: 40600.RC.FX.54.65



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair

901.FX.54.65

283 905 030

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Variateur rotatif par interruption de phase - 230
V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et
lampes halogènes BT - 20-600 W ohmique,...

40600.RC.BSE

548 276 790



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
recouvrement - F - gris clair

920-40000.F.65

378 340 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair

901.FX.54.65

283 905 030