

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminabile con LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



Feller-NR: 40600.RC.GX.54.A.35

E-NR: 348 371 010

EAN: 7613175504360

EDIZIO.liv - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa
- Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione
- Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i
trasformatori convenzionali - Luminosità minima
regolabile - Con contatto di commutazione per circuito
d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo -
Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm -
GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 58 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore
rotativo - Per variatori non illuminato - Senza
telaio di copertura - crema

920-40000.G.A.35
388 162 010



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
crema

901.GX.54.A.35
283 200 010

Scheda dati: 40600.RC.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio
per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.35
283 203 010

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA
283 000 110



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa
tensione - 2...

40600.RC.BAE
348 376 790



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
crema

901.GX.54.A.35
283 200 010



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore
rotativo - Per variatori non illuminato - Senza
telaio di copertura - crema

920-40000.G.A.35
388 162 010