

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminabile con LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 40600.RC.GX.54.A.56

E-NR: 348 371 090

EAN: 7613175504377

EDIZIO.liv - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa
 - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito
 d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo -
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm -
 GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 58 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio
 per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -
 Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Feller-Nr / E-NR

985.GX.54.EA.56
 283 203 090



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
 umbra

901.GX.54.A.56
 283 200 090

Scheda dati: 40600.RC.GX.54.A.56



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore
rotativo - Per variatori non illuminato - Senza
telaio di copertura - umbra

920-40000.G.A.56

388 162 090

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA

283 000 110



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa
tensione - 2...

40600.RC.BAE

348 376 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore
rotativo - Per variatori non illuminato - Senza
telaio di copertura - umbra

920-40000.G.A.56

388 162 090



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
umbra

901.GX.54.A.56

283 200 090