

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 40600.RC.QX.54.A.61.14

E-NR: 348 551 100

EAN: 7613175471709

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo - Con LED bianco 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 76 mm

altezza dell'apparecchio: 76 mm

profondità dell'apparecchio: 57 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...	2911.QMI.A.61 334 070 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.61 388 164 100

Scheda dati: 40600.RC.QX.54.A.61.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.61
 Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis...

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio	912.X.54.EA
	- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	283 000 110
	Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa...	40600.RC.BAE.14 348 556 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...	901.QX.54.A.61 283 200 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza placca di copertura - Disco f...	920-40000.Q.A.SL.61 388 163 100