

EDIZIOdue colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita


colore:
☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:
☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.61

E-NR: 648 262 000

EAN: 7611386240060

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione -
 Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i
 trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile -
 Con contatto di commutazione per circuito d'inversione -
 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Altezza 66
 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico induttivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza telaio di
 copertura - F - bianco

920-40000.F.61
 378 340 000



Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo
 40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
 377 419 000

Scheda dati: 40600.RL.FX.54.61



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco

901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa
tension...

40600.RL.BSE
548 266 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco

901.FX.54.61
283 905 000



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza telaio di
copertura - F - bianco

920-40000.F.61
378 340 000