

EDIZIOdue colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita Illuminato


colore:
☒ bianco

Esecuzione:
☒ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.61.74

E-NR: 648 262 670

EAN: 7611386240657

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Con LED blu 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico induttivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo 40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Scheda dati: 40600.RL.FX.54.61.74



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 40600.RL.BSE.74
Illuminato - Con LED blu 1,0 mA - 230 V AC, 548 266 770
50 Hz - Per lampade ad incandesc...

Scheda dati: 40600.RL.FX.54.61.74



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
F - bianco