

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variateur rotatif par commande de phase

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

### Assortiment:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 40600.RL.G.A.65

**E-NR:** 348 396 030

**EAN:** 7613175511856

EDIZIO.liv - Variateur rotatif par commande de phase -  
 Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes  
 à incandescence et lampes halogènes BT - Pour  
 transformateurs conventionnels - Ne convient pas pour  
 transformateurs électroniques - Luminosité minimale  
 réglable - Avec contact de commutation pour contact  
 inverseur - 40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif -  
 Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 37 mm -  
 G.A - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

**mode de montage:** installation à encastrer

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**sans halogène:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**largeur d'appareil:** 60 mm

**hauteur d'appareil:** 60 mm

**profondeur d'appareil:** 37 mm

**type de charge:** charge inductive


**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis



**entrée de poste secondaire:** Non

**résistance aux chocs:** -

### Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Porte-fusible avec fusible - Pour variateur rotatif	906-40600.RL.1-10V
	40600.RL et 40600.1-10V	377 419 000

Décomposition:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Variateur rotatif par commande de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - 40-600 W ohmique, 40-...	40600.RL.BAE 348 396 790
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - gris clair	920-40000.G.A.65 388 162 030