

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 40600.RL.QMI.A.61

E-NR: 348 390 100

EAN: 7613175471822

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50
Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A -
weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 100
	50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	weiss - 90 x 90 mm...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-40000.QMI.A.61
	Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit	388 164 100
	Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für	
	Bohrung...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40600.RL.BAM
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	348 393 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -	
SNAPFI...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-40000.QMI.A.61
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit	388 164 100
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für	
Bohrung...	