

EDIZIO due colore

Variatore universale rotativo



colore:

☐ crema☐ coffee☐ nero☐ bianco☐ grigio chiaro☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F☐ FMI☐ FX.54**Feller-NR:** 40600.RLC.FX.54.65**E-NR:** 648 242 030**EAN:** 7611386317434

Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Altezza 66 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm**altezza dell'apparecchio:** 74 mm**profondità dell'apparecchio:** 29 mm**tipo di carico:** universale**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**ingresso stazione secondaria:** No**resistenza agli urti:** -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-40000.F.65
378 340 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro

985.FX.54.65
283 901 030

Scheda dati: 40600.RLC.FX.54.65



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Variatore universale rotativo - Illuminabile con
LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa
tensio...

40600.RLC.BSE
548 246 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65
283 905 030



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza telaio di
copertura - F - grigio chiaro

920-40000.F.65
378 340 030