

STANDARDue

Variatore universale rotativo


colore:


nero



bianco

Esecuzione:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 40600.RLC.QMI.60

E-NR: 348 120 150

EAN: 7613175267258

Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Profondità 31 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 90 mm

altezza dell'apparecchio: 90 mm

profondità dell'apparecchio: 46 mm

tipo di carico: universale

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritag...

920-40000.QMI.60

378 025 150



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

Scheda dati: 40600.RLC.QMI.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60

334 070 150



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza placca di
copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.60

378 024 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz
- Per lampade ad incandescenza e lampade
alogene a bassa tensione - Per trasformatore ...

40600.RLC.BSM

548 243 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Con placca di copertura
- Disco frontale 53 mm, per ritag...

920-40000.QMI.60

378 025 150