

STANDARDdue

Variatore universale rotativo



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 40600.RLC.QMI.61

E-NR: 348 120 100

EAN: 7613175267272

Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Profondità 31 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 90 mm

altezza dell'apparecchio: 90 mm

profondità dell'apparecchio: 46 mm

tipo di carico: universale

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.61
378 024 100



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scheda dati: 40600.RLC.QMI.61



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.QMI.61
variatori non illuminato - Con placca di copertura 378 025 100
- Disco frontale 53 mm, per ritag...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.61
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 100
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco -...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz	40600.RLC.BSM
- Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore ...	548 243 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.QMI.61
variatori non illuminato - Con placca di copertura 378 025 100
- Disco frontale 53 mm, per ritag...