

Scheda dati: 4251.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Termostato Con interruttore per servo-azionamenti



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 4251.FX.54.60

E-NR: 439 012 950

EAN: 7611386556529

Termostato - Con interruttore per servo-azionamenti -
230 V AC, 50 Hz - Corrente nominale 10 A (corrente
reattiva 4 A) - Differenza temperatura di commutazione
circa 0,5 K - Abbassamento di temperatura circa 3 K -
Con morsetti a innesto - Altezza 59 mm - FX.54 - nero -
IP20 - 88 x 88 mm

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per termostato - Con
interruttore per servo-azionamenti - Senza telaio
di copertura - F - nero

920-4251.F.60
378 889 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60
283 901 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero

901.FX.54.60
283 905 950

Scheda dati: 4251.FX.54.60

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.54
	1 apparecchio - FX.54	283 915 000

	Termostato - Con interruttore per	4251.BSE
	servo-azionamenti - 230 V AC, 50 Hz - BSE - incolore	439 913 000

	Set di copertura - Per termostato - Con	920-4251.F.60
	interruttore per servo-azionamenti - Senza telaio di copertura - F - nero	378 889 950

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60
		283 905 950