

NEVO

KNX-Taster RGB

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau
Bauart:
☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q
Feller-NR: 4401-B.N.CO.Q.SL.60**E-NR:** 323 103 050**EAN:** 7613175022956

KNX-Taster RGB - Einfach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Einbautiefe 22 mm - N.CO.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	sonstige
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP55
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q
160 213 000



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-4400.N.Q.60
377 013 050



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-4400.N.Q.60 377 013 050



STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	4400-B.BSM.L 313 073 710
--	-----------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 5...	920-4401.Q.A.SL.60 388 541 150
--	-----------------------------------