

## EDIZIOdue colore

## KNX-Bewegungsmelder pirios 180



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.KNX.FX.39.35

E-NR: 207 838 010

EAN: 7611386901855

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC -  
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -  
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,  
 Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm  
 - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm -  
 KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -  
 Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder

Montageart: Aufputz

Ausführung: Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle: 2

Werkstoffgüte: Thermoplast

Max. Reichweite frontal: 12 m

Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m

Tierschneise: Nein

Erfassungswinkel horizontal: 90 - 180 °

Min. Einschaltdauer: 10 s

Max. Einschaltdauer: 40 min

Werkstoff: Kunststoff

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod 0 m

RAL-Nummer (ähnlich): 9001

## Zubehör:

## Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

## Feller-Nr / E-NR

44180.SET

535 296 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35  
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
crema 283 904 010



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.35  
Ohne Abdeckrahmen - F - crema 378 654 010

### Zerlegung:



| Name / Kategorie                               | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------|------------------|
| Befestigungsbügel - Mit                        | 912.FX.39        |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 283 914 000      |



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
crema 283 904 010



KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - 44180.KNX.F.35  
Erfassungswinkel 180/90° - 303 638 010  
KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -  
KNX Bewegungsmelder ...