

EDIZIO due colore

Détecteur de mouvement KNX piriOS 180



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.KNX.FX.39.67

E-NR: 207 838 040

EAN: 7611386901930

Détecteur de mouvement KNX piriOS 180 - 24 V DC -
Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Angle
de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m,
champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm -
FX.39 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm - Borne de
raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm² - Angle de
détection 180° - Détecteurs de mouvement KNX

mode de montage: apparent

version: détecteur de mouvement

nombre de canaux: 2

qualité du matériau: matière thermoplastique

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 40 min

matériau: matière synthétique

diamètre du champ de détection au s: 0 m

numéro RAL (similaire): 7012

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


Set de réduction pour détecteur de mouvement
piriOS 180

44180.SET
535 296 000

Capot avec plaque de base pour appareils FX -
Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé

985.FX.39.67
283 900 040

Fiche technique: 44180.KNX.FX.39.67



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67
- gris foncé 283 904 040



Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement piriOS 180 - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé 920-44180.F.67
378 654 040

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Détecteur de mouvement KNX piriOS 180 - 24 V 44180.KNX.F.67
DC - Angle de détection 180/90° - Borne de raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm² - 303 638 040
Détecte...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67
- gris foncé 283 904 040