

EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder pirus 180 R Relais 1-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.R.FX.39.60

E-NR: 535 060 950

EAN: 7611386018683

Bewegungsmelder pirus 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz	985.FX.39.60 283 900 950
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - schwarz	901.FX.39.60 283 904 950
	Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz	920-44180.F.60 378 654 950

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - F - schwarz	44180.R.F.60 535 263 950
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - schwarz	901.FX.39.60 283 904 950