

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento pirois 180 R Relais 1 canale



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

Feller-NR: 44180.R.FX.39.65

E-NR: 535 060 030

EAN: 7611386304526

Rilevatore di movimento pirois 180 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 55 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm - 1 L - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Entrata pulsante per inserimento e disinserimento (commutazione ecologica) o funzione retrigger (nuovo inizio del periodo di funzionamento residuo) mediante pulsante esterno (contatto di chiusura)

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro	985.FX.39.65 283 900 030
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro	901.FX.39.65 283 904 030
	Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-44180.F.65 378 654 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Rilevatore di movimento pirios 180 R - Relais 1 canale - F - grigio chiaro	44180.R.F.65 535 263 030
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro	901.FX.39.65 283 904 030