

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4701-2-C.FX.39.L.P.35

E-NR: 324 061 010

EAN: 7613175033921

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusiv KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

 Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
 Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

Feller-Nr / E-NR

 918-4700.FMI.L.35
 323 909 010

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -
 Mit LED - Mit Papiereinlage -
 2-Tastenbedienung - crema

 915-4701-21.FMI.L.P.35
 378 524 010

Datenblatt: 4701-2-C.FX.39.L.P.35


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
 crema 283 904 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
-------------------------------------------------------	-----------------------------



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil - crema	900-4708-C.FMI.L.35 324 410 010
----------------------------------------------------------	------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema	915-4701-21.FMI.L.P.35 378 524 010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------