

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. I nuovi pulsanti Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

#### Esecuzione:



F



FMI



FX.39

**Feller-NR:** 4701-2-C.FX.39.L.P.57

**E-NR:** 324 061 890

**EAN:** 7613175033983

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Con targhetta - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

1

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -

918-4700.FMI.L.57

Kit con 10 pezzi - Con LED - coffee

323 909 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con 915-4701-21.FMI.L.P.57

LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 524 890

coffee

**Scheda dati: 4701-2-C.FX.39.L.P.57**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 985.FX.39.57  
 283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
 apparecchio - FX - coffee 901.FX.39.57  
 283 904 890

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - 4700.BSE  
 Distanza di fissaggio 52 mm - BSE 303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39  
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - 900-4708-C.FMI.L.57  
 Componente - coffee 324 410 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
 apparecchio - FX - coffee 901.FX.39.57  
 283 904 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con 915-4701-21.FMI.L.P.57  
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 524 890  
 coffee