

Fiche technique: 4702-2-C.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Poussoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ umbra | ☐ noir |
| ☐ blanc | ☐ gris clair | ☐ gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ☐ GMI.A | ☐ G.A | ☐ GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 4702-2-C.GX.54.A.56

E-NR: 329 101 090

EAN: 7613175044798

EDIZIO.liv - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX® - Sans LED - Touche double - Commande à 2 touches - Hauteur 59 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/1 touche - Sans LED - 2x commande simple - umbra

915-4702-11.GMI.56
388 092 090



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI - Set avec 10 pièces - Sans LED - umbra

918-4700.GMI.56
329 910 090

Fiche technique: 4702-2-C.GX.54.A.56

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
	Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
	Système de fixation SNAPFIX® - Composant	
	Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BAE
	Système de fixation SNAPFIX®	329 966 790
	EDIZIO.liv - Sans LED - Sans touches - 1-8	900-4708-C.GMI.A.56
	fonctions - Système de fixation SNAPFIX® - umbra	329 940 090
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et	915-4702-22.GMI.56
	poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/2 touche - Sans L...	388 100 090
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et	915-4702-22.GMI.56
	poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/2 touche - Sans L...	388 100 090
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra	901.GX.54.A.56
		283 200 090