

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-1-C.FX.39.L.P.57

E-NR: 324 181 890

EAN: 7613175028880

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure
 fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW
 - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
 Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
 acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
 Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
 gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben -
 Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit
 Papiereinlage - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung -
 Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

3

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

3

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
 Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee

918-4700.FMI.L.57
 323 909 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
 Mit LED - Mit Papiereinlage -
 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.L.P.57
 378 526 890

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4704-14.FMI.L.P.57 378 537 890
--	--	---------------------------------------

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890
--	---	-----------------------------

	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
--	--	-----------------------------

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000

	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--	--------------------------

	Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil - coffee	900-4708-C.FMI.L.57 324 410 890
--	---	------------------------------------

	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
--	--	-----------------------------

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4704-14.FMI.L.P.57 378 537 890
--	--	---------------------------------------

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4704-14.FMI.L.P.57 378 537 890
--	--	---------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Mit LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.L.P.57
378 526 890