

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-1-C.FX.39.L.P.60

E-NR: 324 181 950

EAN: 7613175028897

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Avec étiquette en papier - Touche triple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 3

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - noir

918-4700.FMI.L.60
323 909 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 1 touche - noir

915-4702-12.FMI.L.P.60
378 526 950

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.L.P.60

	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.L.P.60
	1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - noir	378 537 950

	Capot avec plaque de base pour appareils FX -	985.FX.39.60
	Pour 1 appareil - FX.39 - noir	283 900 950

	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.60
	- noir	283 904 950

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR	
	Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
	Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000

	Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
	Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000

	Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions -	900-4708-C.FMI.L.60
	Composant - noir	324 410 950

	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.L.P.60
	1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - noir	378 537 950

	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.L.P.60
	1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - noir	378 537 950

	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.60
	- noir	283 904 950

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.L.P.60

Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-12.FMI.L.P.60
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en 378 526 950
papier - Commande à 1 touche - noir