

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller

#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39


**Feller-NR:** 4703-2-C.F.L.P.35

**E-NR:** 324 226 010

**EAN:** 7613175019444

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Avec étiquette en papier - Touche triple - Commande à 2 touches - Profondeur 22 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**mode de montage:** encastré

**avec affichage:** Non

**avec détecteur IR:** Non

**avec thermostat d'ambiance:** Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 6

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 3

**avec champ d'inscription:** Oui

**indice de protection (IP):** IP20

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -  
Set avec 10 pièces - Avec LED - crema

918-4700.FMI.L.35  
323 909 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -  
Modules laterals LED supplémentaire avec LED  
joindre - Avec LED - Avec étiquette en papie...

915-4702-22.FMI.L.P.35  
378 527 010

## Fiche technique: 4703-2-C.F.L.P.35

|                                                                                  |                                                                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -                                    | 915-4704-24.FMI.L.P.35 |
|                                                                                  | 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema | 378 544 010            |

### Décomposition:

|  | Name / Kategorie                        | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                                                  | Support de montage pour poussoirs KNX - | 4700.BSE         |
|                                                                                  | Distance de fixation 52 mm - BSE        | 303 180 000      |



|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - | 900-4708-C.FMI.L.35 |
| Composant - crema                         | 324 410 010         |



|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -    | 915-4702-22.FMI.L.P.35 |
| Modules laterals LED supplémentaire avec LED    | 378 527 010            |
| joindre - Avec LED - Avec étiquette en papie... |                        |



|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -                                    | 915-4704-24.FMI.L.P.35 |
| 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema | 378 544 010            |



|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -                                    | 915-4704-24.FMI.L.P.35 |
| 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema | 378 544 010            |