

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FX.39.L.P.67

E-NR: 324 221 040

EAN: 7613175028507

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure
fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW
- KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben -
Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit
Papiereinlage - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung -
Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x
74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.67
323 909 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -
Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

915-4702-22.FMI.L.P.67
378 527 040

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.L.P.67
	Mit LED - Mit Papiereinlage -	378 544 040
	2-Tastenbedienung - dunkelgrau	

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -	985.FX.39.67
	Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau	283 900 040

	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.67
	dunkelgrau	283 904 040

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
	FX.39	

	KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
	Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000

	Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4702-22.FMI.L.P.67
	Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -	378 527 040
	Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...	

	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.67
	dunkelgrau	283 904 040

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.L.P.67
	Mit LED - Mit Papiereinlage -	378 544 040
	2-Tastenbedienung - dunkelgrau	

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.L.P.67
	Mit LED - Mit Papiereinlage -	378 544 040
	2-Tastenbedienung - dunkelgrau	



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.67
- dunkelgrau 324 410 040