

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.65

E-NR: 324 391 030

EAN: 7613175033297

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 8 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 4 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton - Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.65
323 909 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau

915-4708-14.FMI.L.65
378 250 030

Datenblatt: 4708-1-C.FX.39.L.65


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.65
 Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau 283 900 030



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65
 hellgrau 283 904 030

Zerlegung:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Befestigungsbügel - Mit | 912.FX.39 |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 283 914 000 |



| | |
|----------------------------------|-------------|
| KNX Montageaufnahme für Taster - | 4700.BSE |
| Befestigungsdistanz 52 mm - BSE | 303 180 000 |



| | |
|--|--------------|
| Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - | 901.FX.39.65 |
| hellgrau | 283 904 030 |



| | |
|---|---------------------|
| Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil | 900-4708-C.FMI.L.65 |
| - hellgrau | 324 410 030 |




| | |
|---|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4708-14.FMI.L.65 |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau | 378 250 030 |



| | |
|---|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4708-14.FMI.L.65 |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau | 378 250 030 |



| | |
|---|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4708-14.FMI.L.65 |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau | 378 250 030 |

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.65
Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau 378 250 030