

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.P.35

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4708-1-C.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 324 381 010

**EAN:** 7613175033310

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Con targhetta - Tasto ottuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	8
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

##### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.35  
323 909 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con  
LED - Comando a 2 tasti - crema

915-4708-14.FMI.L.P.35  
378 550 010

**Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.P.35**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35  
 apparecchio - FX - crema 283 904 010

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010
--	---------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010
--	---------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010
--	---------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010
--	---------------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	-----------------------------

**Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.P.35**



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -  
Componente - crema

900-4708-C.FMI.L.35  
324 410 010