

Datenblatt: 4708-1-C.FX.39.L.P.60

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue





Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.P.60

E-NR: 324 381 950 **EAN:** 7613175033341

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.60 323 909 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4708-14.FMI.L.P.60

378 550 950



Datenblatt: 4708-1-C.FX.39.L.P.60



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60 schwarz 283 904 950

Zerlegung:

	Name / Kategorie
	Befestigungsbügel - Mit
	Kunststoff-Grundrahmen
	FX.39

Feller-Nr / E-NR 912.FX.39 283 914 000




KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000


- Für 1 Apparat -



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.60 - schwarz 324 410 950



915-4708-14.FMI.L.P.60 378 550 950



915-4708-14.FMI.L.P.60 378 550 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4708-14.FMI.L.P.60 378 550 950

3

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4708-14.FMI.L.P.60

378 550 950



Datenblatt: 4708-1-C.FX.39.L.P.60



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60 schwarz 283 904 950