Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.P.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezzaI. l nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design

colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.P.65

E-NR: 324 381 030

EAN: 7613175033365

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Con targhetta - Tasto ottuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	8
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro	918-4700.FMI.L.65 323 909 030
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	915-4708-14.FMI.L.P.65 378 550 030

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.P.65

	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro	985.FX.39.65 283 900 030
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro	901.FX.39.65 283 904 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	915-4708-14.FMI.L.P.65 378 550 030
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	915-4708-14.FMI.L.P.65 378 550 030
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	915-4708-14.FMI.L.P.65 378 550 030
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	915-4708-14.FMI.L.P.65 378 550 030
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro	901.FX.39.65 283 904 030

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.P.65

Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - Componente - grigio chiaro	900-4708-C.FMI.L.65 324 410 030

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch