

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue


**Farbe:**


crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

**Bauart:**


F



FMI



FX.39

**Feller-NR:** 4708-1-C.FX.39.L.P.67

**E-NR:** 324 381 040

**EAN:** 7613175033372

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Mit Display:**

Nein

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Nein

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

8

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

918-4700.FMI.L.67  
323 909 040

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4708-14.FMI.L.P.67  
378 550 040

## Datenblatt: 4708-1-C.FX.39.L.P.67



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.67  
 Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau 283 900 040



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67  
 dunkelgrau 283 904 040

### Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil	900-4708-C.FMI.L.67
- dunkelgrau	324 410 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.P.67
Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	378 550 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.P.67
Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	378 550 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.P.67
Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	378 550 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.P.67
Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	378 550 040

Datenblatt: 4708-1-C.FX.39.L.P.67



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67  
dunkelgrau 283 904 040