

EDIZIOdue colore

Sensore rotativo KNX



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 4730-A.FX.54.65

E-NR: 325 901 030

EAN: 7613175564418

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV - Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. - Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) - Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo - Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) - Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante - Altezza 66 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-40000.F.65
378 340 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro

985.FX.54.65
283 901 030

Scheda dati: 4730-A.FX.54.65



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV -
Con BCU - incolore

4730-A.BSE
325 906 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza telaio di
copertura - F - grigio chiaro

920-40000.F.65
378 340 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65
283 905 030