

## EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



## Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 4771-2-B.G.A.L.56

E-NR: 329 466 090

EAN: 7613175490090

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV  
 - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro  
 LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD  
 Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -  
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit  
 der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich  
 mit der zugehörigen Applikation mit der  
 Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit  
 RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei  
 definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste -  
 2-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 Einbautiefe 22 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Montageart:                  | sonstige    |
| Mit Display:                 | Ja          |
| Mit Infrarot-Sensor:         | Nein        |
| Mit Raumthermostat:          | Ja          |
| Werkstoffgüte:               | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2           |
| Werkstoff:                   | Kunststoff  |
| Anzahl der Tasten:           | 1           |
| Mit Beschriftungsfeld:       | Ja          |
| Schutzart (IP):              | IP20        |
| Mit LED-Anzeige:             | Ja          |

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-22.GMI.L.56  
 Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 388 101 090  
 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienun...

EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.56  
 - Set zu 10 Stück - Mit LED - umbra 329 920 090

**Zerlegung:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                     | <b>Feller-Nr / E-NR</b>              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX®<br>Befestigungssystem                                                                             | 4700.BAE<br>329 966 790              |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -<br>Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt -<br>1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu... | 915-4702-22.GMI.L.56<br>388 101 090  |
|  | EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB -<br>Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit<br>Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX®<br>...  | 900-4774-B.GMI.A.L.56<br>329 970 090 |