

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4772-1-B.FX.39.L.P.35

E-NR: 203 625 010

EAN: 7611386794075

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35
323 909 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.P.35
378 537 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz	900-4774-B.FMI.L.35
RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -	378 642 010
Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.35
crema	283 904 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.P.35
Mit LED - Mit Papiereinlage -	378 537 010
1-Tastenbedienung - crema	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.P.35
Mit LED - Mit Papiereinlage -	378 537 010
1-Tastenbedienung - crema	