

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pousoir RTH KNX RGB



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4772-2-B.FX.39.L.61

E-NR: 203 626 000

EAN: 7611386835112

EDIZIOdue colore - Pousoir RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. - Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Touche double - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Oui

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptriion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - blanc

918-4700.FMI.L.61
323 909 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2
touches - blanc

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

Fiche technique: 4772-2-B.FX.39.L.61



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61
 Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
 - blanc 283 904 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



EDIZIO due colore - Unité fonctionnelle RTH	900-4774-B.FMI.L.61
KNX RGB - Pour poussoirs RTH KNX RGB -	378 642 000
Avec LED - Avec affichage - Sans touches -	
1-4...	



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.61
- blanc	283 904 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-24.FMI.L.61
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2	378 044 000
touches - blanc	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-24.FMI.L.61
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2	378 044 000
touches - blanc	