

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4774-1-B.FX.39.L.61

E-NR: 203 646 000

EAN: 7611386778778

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V
DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche
Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD
Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit
der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich
mit der zugehörigen Applikation mit der
Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit
RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei
definierbaren Anwenderfarben - Vierfach-Taste -
1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss
- IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

918-4700.FMI.L.61
323 909 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.61
Für 1 Apparat - FX.39 - weiss 283 900 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61
weiss 283 904 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz	900-4774-B.FMI.L.61
RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -	378 642 000
Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.61
weiss	283 904 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.61
Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss	378 250 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.61
Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss	378 250 000