

EDIZIOdue colore

Signallampe für Kalotte flach (Serie 655)



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 655.FX.54.35

E-NR: 570 201 010

EAN: 7611386640600

Signallampe für Kalotte flach (Serie 655) - 250 V, max.
7 W - Ohne Kalotte, ohne Glüh- oder Glimmlampe
(siehe Zubehör) - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema -
IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Fassung: sonstige

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Farbe des Leuchtmittels: sonstige

Werkstoff: Kunststoff

Mit Leuchtmittel: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Kalotte für Signallampe - Für 655 F, FM, FMI,
FX

655.FMI.TH.07
275 890 390



Kalotte für Signallampe - Für 655 F, FM, FMI,
FX

655.FMI.TH.30
275 830 390



Kalotte für Signallampe - Für 655 F, FM, FMI,
FX

655.FMI.TH.40
275 840 390

	Kalotte für Signallampe - Für 655 F, FM, FMI, FX	655.FMI.TH.80 275 860 390
	Abdeckset - Für Signallampe - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-655.F.35 378 049 010
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Signallampe für Kalotte flach (Serie 655) - 250 V, max. 7 W - Ohne Kalotte, ohne Glüh- oder Glimmlampe (siehe Zubehör) - BSE - farbn...	655.BSE 355 405 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
	Abdeckset - Für Signallampe - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-655.F.35 378 049 010