

## SNAPFIX® Befestigungssystem

### Drehschalter

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

#### Farbe:

☐ farbneutral



#### Bauart:

☒ BAE

☐ BAM

**Feller-NR:** 7411-1.BAE.SS.OZ

**E-NR:** 218 026 790

**EAN:** 7613175539140

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -  
16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm  
- Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 62 mm - BAE

**Nennspannung:** 400 V

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement

**Bedienungsart:** sonstige

**Halogenfrei:** Ja

**Anschlussart:** Schraubklemme

**Beleuchtung:** nein

**Oberflächenschutz:** unbehandelt

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Schraubbefestigung

**Schaltungsart:** Serieschalter

**Anzahl der Betätigungswippen:** 0

**Tastschalter:** Nein

**Schlagfestigkeit:** -

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040

##### Feller-Nr / E-NR





Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS  
246 999 970