

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Schwenktaster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 7411-19.QMI.A.61

E-NR: 217 410 100

EAN: 7613175537511

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Wechsel - 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 31 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 100
	50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7400.QMI.A.204.SS.61
	Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Mit Abdeckplatte - Front...	388 345 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.204.SS.61
Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 257 100
Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Ohne Abdeckplatte -
Fron...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit	7411-19.BAM
beidseitigem Rückzug - Wechsel - 1 L - KS 1	217 413 790
<Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - SNAPFIX®	
Befe...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7400.QMI.A.204.61
Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 1 ? 0	388 344 100
? 2 - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 5...	