

STANDARDdue (SNAPFIX)


STANDARDdue (SNAPFIX) Schwenktaster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

**Farbe:** schwarz**Bauart:** Wert nicht verfügbar  QMI.A**Feller-NR:** 7411-19.QMI.A.SS.60**E-NR:** 218 190 150**EAN:** 7613175537528

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schwenktaster - Wechsel
- 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Mit
Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V
AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen -
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 49 mm - QMI.A -
schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 400 V**Montageart:** Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte**Ausführung:** Wendetaster**Halogenfrei:** Ja**Bemessungsstrom:** 16 A**Werkstoffgüte:** Duroplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Schraubbefestigung**Anzahl der Betätigungswippen:** 0**Mit Beleuchtung:** Nein**Schlagfestigkeit:** -**Zubehör:****Name / Kategorie**Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A
1007F 189 963 030Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000
1007F 189 964 030



Schliesszylinder-Umbausatz

931-7400.35.UP.SS

246 999 970

Zerlegung:



Name / Kategorie

Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2
Schlüsseln - Mit beidseitigem Rückzug - Mit
Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1 <...

Feller-Nr / E-NR

7411-19.BAM.SS

218 193 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -
Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Mit Abdeckplatte -
Front...

920-7400.QMI.A.204.SS.60

388 345 150