

Fiche technique: 7411-2.QX.54.A.010.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur rotatif

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 7411-2.QX.54.A.010.61

E-NR: 217 451 100

EAN: 7613175553511

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Commutateur - 2/1 L - DI 0 - Manuel - 0 - Automatique - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 72 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale: 400 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bouton rotatif

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à vis

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: Duroplast

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: autre

nombre de boutons à bascule: 0


touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Kit de modification pour cylindre



Feller-Nr / E-NR

931-7400.35.UP.SS

246 999 970

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur rotatif - Avec manette rotative -	7411-2.BAE
	Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 -	217 446 790
	Système de fixation SNAPFIX® - incolore...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
	Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
	Système de fixation SNAPFIX® - Composant	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour	901.QX.54.A.61
	appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe	283 200 100
	STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-7400.Q.A.010.61
	recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec	388 198 100
	manette rotative - Inscription 0 - Manuel - 0 - Automatiq...	